Сервис Плюс

Терминал сбора данных CheckWay DT-150



Паспорт

28 октября 2026 г.
Версия 1.1
г. Москва

1. Назначение и область применения

Терминал сбора данных CheckWay DT-150 (далее – Изделие) предназначен для автоматизации процессов учета, инвентаризации, приемки, отгрузки и перемещения товаров на складах, в магазинах, а также в других сферах, где требуется сбор и обработка данных о товарах и материалах

2. Технические характеристики

Операционная система		Android 14
Процессор		Qualcomm Snapdragon 685
Память (RAM / ROM)		4ГБ / 64ГБ
Размер экрана		6”
Разрешение экрана		1480 x 720 точек
Сенсорная панель		да, емкостная
Передача данных		Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 4G (1 sim карта)
Геолокация		GPS/Глонасс/Galileo/Beidou/AGPS
Интерфейсы		Type C (USB 2.0)
NFC		NFC IC, On TOP
Сканер штрих-кода		E3450/E3150
Камера	**фронтальная**	5 Мп
	тыловая	13 Мп, автофокус, вспышка
Аккумуляторная батарея		Li-Ion, 5000мАч, 3,85 В
Блок питания (внешний)		5В, 2.4А
Защита от падений		1.5 м
Класс защиты от пыли и влаги		IP65
Размеры (Ш х В х Г)		78 x 170 x 15 мм
Вес (с батареей)		280 граммов
Температура	**эксплуатации**	от минус 25°С до плюс 55°С
	хранения	от минус 30°С до плюс 70°С

3. Комплектация и модификации

В состав Изделия входят:

— терминал сбора данных;
— адаптер питания 5В, 2.4А;
— кабель USB Type-A – Type-C;
— аккумулятор 5000мАч;
— ремешок на руку;
— паспорт;
— упаковка.

В зависимости от условий договора Изделие может комплектоваться:

— кредлом для 1 терминала и 1 аккумулятора;
— кредлом для 4 аккумуляторов;
— кредлом для 4 терминалов;
— дополнительным аккумулятором.

4. Гарантийные обязательства

Срок службы Изделия – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с даты продажи Изделия, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.

На аккумуляторные батареи, внешние блоки питания (зарядные устройства), интерфейсные кабели (включая кабели для зарядки и синхронизации), ремешки, элементы крепления, печатную документацию и упаковку, входящие в комплект поставки, гарантия не распространяется. Указанные элементы являются расходными материалами, их работоспособность и срок службы зависят от интенсивности и условий эксплуатации, а также подвержены естественному износу. Естественное

снижение емкости аккумуляторной батареи в процессе эксплуатации не является недостатком Изделия.

Гарантия не распространяется на естественную деградацию сенсорного экрана (снижение яркости, «выгорание» статичного изображения, появление неравномерной подсветки), а также на износ сенсорного слоя, появление царапин и потертостей на экране и на защитном оптическом окне сканера штрих-кодов, возникшие в процессе эксплуатации.

Гарантийное обслуживание не производится, Пользователь лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- нарушение правил транспортировки, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте;
- наличие механических повреждений корпуса, разъёмов, экрана, оптического окна сканера, кнопок и иных деталей, в том числе возникших в результате падения Изделия с высоты более 1,5 метров или удара;
- самостоятельный ремонт, разборка, модификация или вмешательство в конструкцию Изделия лицами, не уполномоченными поставщиком;
- попадание внутрь корпуса Изделия влаги и пыли сверх норм, допускаемых заявленным классом пылевлагозащиты;
- попадание внутрь корпуса Изделия посторонних предметов, насекомых, сыпучих материалов;
- подключение Изделия к зарядному устройству или сети электропитания с параметрами, не соответствующими указанным в разделе 6, а также вследствие скачков напряжения;
- повреждения, возникшие в результате действий третьих лиц, стихийных бедствий, пожара, попадания молнии и иных обстоятельств непреодолимой силы;
- неисправности, вызванные использованием нештатных комплектующих (включая неоригинальные зарядные устройства,

кабели и аккумуляторы), а также программного обеспечения, не совместимого с Изделием, включая вредоносное ПО;

— нарушение целостности программного обеспечения Изделия, в том числе получение прав root (рут-права), установка неофициальных прошивок (кастомных ROM), модификация системных файлов, удаление или блокировка предустановленного системного ПО и служб.

Гарантия не распространяется на сбои в работе Изделия, вызванные несовместимостью с учетной системой (ERP, WMS), программным обеспечением Пользователя или нестабильной работой сетей Wi-Fi/Bluetooth/4G, а также на утрату данных в процессе эксплуатации. Пользователь обязан самостоятельно обеспечивать резервное копирование данных.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Условия хранения и транспортировки

Изделие должно храниться в заводской упаковке на стеллажах в помещениях при температуре воздуха от минус 30°C до плюс 70°C, относительной влажности воздуха до 95% без конденсации.

Транспортировка Изделия должна производиться в транспортной упаковке изготовителя в закрытых транспортных средствах при температуре от минус 30°C до плюс 70°C, относительной влажности до 95% без конденсации и атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 805 мм рт. ст.).

При транспортировке необходимо оберегать Изделие от прямых ударов и падений.

6. Условия эксплуатации

Изделие должно эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от минус 25°C до плюс 55°C и относительной влажности воздуха до 95% без конденсации.

Электропитание и зарядка аккумуляторной батареи Изделия должны осуществляться через штатный разъем USB с использованием оригинального адаптера питания 5 Вольт, 2.4 Ампера или в оригинальном кредле.

Использование неоригинальных зарядных устройств может привести к выходу Изделия из строя.

Для стабильной работы программного обеспечения и синхронизации данных требуется подключение к беспроводной сети (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac) или сотовой сети с настроенными параметрами доступа.

7. Сведения о поставщике

Поставщик: ООО «Сервис Плюс»

Адрес: 115201, г. Москва, ул. Котляковская, 5

Телефон: 8(800)555-88-65, 8(495)780-55-56

Электронная почта: contact@servplus.ru

8. Сведения о соответствии изделия

Изделие не подлежит обязательной сертификации. Изделие и его составные части имеют сертификаты и декларации согласно требованиям законодательства Российской Федерации и допущены к применению.

9. Сведения о приемке

Терминал сбора данных CheckWay DT-150 заводской № _____ прошел предпродажную подготовку и признан годным к эксплуатации.

Дата приемки «_____» _____ 20_____ г.

М.П.

_____ (_____)
подпись инициалы, фамилия