Сервис Плюс

Встраиваемый сканер штрих-кода CheckWay BIS 3025



Паспорт

11 ноября 2026 г.

Версия 1.0

г. Москва

1. Назначение и область применения

Встраиваемый сканер штрих-кода CheckWay BIS 3025 (далее – Изделие) предназначен для считывания 1D и/или 2D штрих-кодов, а также кодов оплаты с экрана мобильного устройства.

Изделие применяется в торгово-сервисных предприятиях, медицинских учреждениях, логистике и транспорте.

2. Технические характеристики

Оптический датчик:		640 × 480 пикселей
Поддерживаемые коды	**1D:**	Codabar, Code 39, Code 32, Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Code 93, Straight 2 of 5 Industrial, Straight 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MSI, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, China Post (Hong Kong 2 of 5)
	2D:	PDF417, Micro PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, HanXin, Codeblock A, Codeblock F, GS1 Composite Codes
Дистанция сканирования:		10–110 мм
Точность распознавания:		от 5 мил (0,127 мм)
Скорость движения кода:		до 2 м/с
Режим сканирования:		Автоматический
Контрастность печати:		от 20%
Углы распознавания	**По горизонтали:**	±65°
	По вертикали:	±65°
	Поворот:	0 – 360°

Интерфейсы:	USB (без установки драйверов), RS-232, USB COM
Совместимость:	Linux, Android, Windows XP/7/8/10, macOS
Подсветка:	Белая
Звуковая индикация:	Сигнал при включении и считывании
Материал корпуса:	ABS + PC
Длина кабеля:	1,8 м
Напряжение питания:	Постоянный ток, 5 В ± 5%
Ток в режиме сканирования, USB:	240 мА
Ток в режиме ожидания, USB:	190 мА
Габариты:	91 × 90,5 × 36 мм
Температура эксплуатации:	от −20 до +60 °C
Температура хранения:	от −30 до +70 °C
Относительная влажность:	5–95%, без конденсации и обледенения
Внешняя освещенность:	0–100 000 лк

3. Комплектация и модификации

В состав поставки входят:

— встраиваемый сканер штрих-кода;

— интерфейсный кабель;

— паспорт;

— упаковка.

4. Гарантийные обязательства

Срок службы Изделия – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с даты продажи Изделия.

На интерфейсный кабель, печатную документацию и упаковку, входящие в комплект поставки, гарантия не распространяется. Указанные элементы являются расходными материалами, их работоспособность и срок службы зависят от интенсивности и условий эксплуатации, а также подвержены естественному износу.

Гарантийное обслуживание не производится, Пользователь лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- нарушение правил транспортировки, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте;
- наличие механических повреждений корпуса, разъёмов, кабеля и иных наружных деталей;
- самостоятельный ремонт, разборка, модификация или вмешательство в конструкцию Изделия лицами, не уполномоченными поставщиком;
- попадание внутрь корпуса Изделия жидкости, посторонних предметов, насекомых;
- подключение Изделия к сети электропитания с параметрами, не соответствующими указанным в разделе 6, а также вследствие скачков напряжения;
- повреждения, возникшие в результате действий третьих лиц, стихийных бедствий, пожара, попадания молнии и иных обстоятельств непреодолимой силы;
- неисправности, вызванные использованием нештатных комплектующих, блоков питания, кабелей, а также программного

обеспечения, не совместимого с Изделием, включая вредоносное программное обеспечение.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Условия хранения и транспортировки

Изделие должно храниться в заводской упаковке на стеллажах в помещениях при температуре воздуха от минус 30°С до плюс 70°С, относительной влажности воздуха до 95% без конденсации и обледенения.

Транспортировка Изделия должна производиться в транспортной упаковке изготовителя в закрытых транспортных средствах при температуре от минус 30°С до плюс 70°С, относительной влажности до 95% без конденсации и обледенения и атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 805 мм рт. ст.).

6. Условия эксплуатации

Изделие должно эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 20°С до плюс 60°С и относительной влажности воздуха до 95% без конденсации и обледенения.

Электропитание Изделия должно осуществляться от источника постоянного напряжения 5 В с силой тока не более 500 мА. Потребляемая мощность не более 1,5 Вт.

Попадание воды и других жидкостей на Изделие и внутрь его корпуса не допускается.

7. Сведения о поставщике

Поставщик: ООО «Сервис Плюс»
Адрес: 115201, г. Москва, ул. Котляковская, 5
Телефон: 8 (800) 555-88-65, 8 (495) 780-55-56
Электронная почта: contact@servplus.ru

8. Сведения о соответствии изделия

Изделие не подлежит обязательной сертификации. Изделие и его составные части имеют сертификаты и декларации согласно требованиям законодательства Российской Федерации и допущены к применению.

9. Сведения о приемке

Встраиваемый сканер штрих-кода CheckWay BIS 3025 заводской № _____ прошел предпродажную подготовку и признан годным к эксплуатации.

Дата приемки «_____» _____ 20_____ г.

М.П.

_____ (_____)
подпись инициалы, фамилия