

Ручной сканер штрих-кода CheckWay HS7309



Паспорт

1. Назначение и область применения

Ручной сканер штрих-кода CheckWay HS7309 (далее – Изделие) предназначен для считывания 1D и/или 2D штрих-кодов, а также кодов оплаты с экрана мобильного устройства.

Изделие применяется в торгово-сервисных предприятиях, медицинских учреждениях, логистике и транспорте.

2. Технические характеристики

Оптический датчик:	CMOS, 1280 x 800 пикселей
Поддерживаемые кодировки, 1D:	Standard 2 of 5/IATA 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar, Matrix 2 of 5, Code 128, MSI, Code11, Code 32, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar Expanded, Straight 2 of 5 Industrial, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, UPC-A, UPC-E, Pharmacode, RSS-14, RSS-LIMITED, RSS-EXPANDED, Trioptic Code, Telepen, ISBN 13, ISSN
2D:	PDF417, Micro QR Code, QR Code, Data Matrix, Aztec Code, Micro PDF417, HANXIN, Hong Kong 2 of 5, China post, Codablock A, Codablock F, Maxicode, GS1 DataBar Composite, DotCode, GridMatrix
Совместимость:	Linux, Android, Windows XP/7/8/10
Дистанция сканирования:	от 2 до 45 см
Минимальная точность распознавания:	4 мил (0,1 мм) для Code 39
Режим сканирования:	ручное, непрерывное, автоматическое
Индикация:	световая, звуковая, вибрационная

Клавиша:	механическая
Диапазон углов распознавания, поворот:	±180°
угол по вертикали:	±60°
угол по горизонтали:	±60°
Интерфейс:	USB (без установки драйверов) RS232 (опция)
Напряжение питания:	5В ± 5%
Потребляемый ток, в режиме ожидания:	менее 130 мА
в режиме сканирования:	менее 280 мА
Размеры:	67 x 87 x 172 мм
Материал:	пластик
Вес:	150 гр
Рабочая температура:	от 0°C до плюс 45°C

3. Комплектация и модификации

В состав Изделия входят:

- сканер штрих-кода;
- интерфейсный кабель;
- паспорт;
- упаковка.

В зависимости от модификации может комплектоваться:

- подставка;
- кабель питания от внешнего источника.

4. Гарантийные обязательства

Срок службы Изделия – 3 года.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с даты продажи Изделия.

На интерфейсный кабель, печатную документацию и упаковку, входящие в комплект поставки, гарантия не распространяется. Указанные элементы являются расходными материалами, их работоспособность и срок службы зависят от интенсивности и условий эксплуатации, а также подвержены естественному износу.

Гарантийное обслуживание не производится, Пользователь лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- нарушение правил транспортировки, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте;
- наличие механических повреждений корпуса, разъёмов, кабеля и иных наружных деталей;
- самостоятельный ремонт, разборка, модификация или вмешательство в конструкцию Изделия лицами, не уполномоченными поставщиком;
- попадание внутрь корпуса Изделия жидкости, посторонних предметов, насекомых;
- подключение Изделия к сети электропитания с параметрами, не соответствующими указанным в разделе 6, а также вследствие скачков напряжения;
- повреждения, возникшие в результате действий третьих лиц, стихийных бедствий, пожара, попадания молнии и иных обстоятельств непреодолимой силы;
- неисправности, вызванные использованием нештатных комплектующих, блоков питания, кабелей, а также программного обеспечения, не совместимого с Изделием, включая вредоносное программное обеспечение.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Условия хранения и транспортировки

Изделие должно храниться в заводской упаковке на стеллажах в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от минус 10°C до плюс 60°C, относительной влажности воздуха до 90%.

Транспортировка Изделия должна производиться в транспортной упаковке изготовителя в закрытых транспортных средствах при температуре от минус 10°C до плюс 60°C, относительной влажности до 90% и атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 805 мм рт. ст.).

6. Условия эксплуатации

Изделие должно эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 0°C до плюс 45°C и относительной влажности воздуха до 80%.

Электропитание Изделия должно осуществляться от источника постоянного напряжения 5 В с силой тока не более 500 мА. Потребляемая мощность не более 1,5 Вт.

Попадание воды и других жидкостей на Изделие и внутрь его корпуса не допускается.

7. Сведения о поставщике

Поставщик: ООО «Сервис Плюс»

Адрес: 115201, г. Москва, ул. Котляковская, 5

Телефон: 8(800)555-88-65, 8(495)780-55-56

Электронная почта: contact@servplus.ru



9. Сведения о приемке

Дата приемки « » 20 г.

М.П.

_____ (_____)
подпись инициалы, фамилия