Сервис Плюс

Встраиваемый сканер штрих-кода CheckWay BIS 1720



Паспорт

11 ноября 2026 г.

Версия 1.0

г. Москва

1. Назначение и область применения

Встраиваемый сканер штрих-кода CheckWay BIS 1720 (далее – Изделие) предназначен для считывания 1D и/или 2D штрих-кодов, а также кодов оплаты с экрана мобильного устройства.

Изделие применяется в торгово-сервисных предприятиях, медицинских учреждениях, логистике и транспорте.

2. Технические характеристики

Оптический датчик:		640 × 480 пикселей
Поддерживаемые 1D-коды:		все стандартные линейные коды
Поддерживаемые 2D-коды:		Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, HANXIN, Micro QR Code
Точность распознавания:		от 4 мил (0,102 мм)
Скорость движения кода:		до 2 м/с
Поле зрения	**По горизонтали:**	50°
	По вертикали:	38°
Углы распознавания	**По горизонтали:**	±60°
	По вертикали:	±60°
	Поворот:	0 – 360°
Интерфейсы:		RS-232, USB HID, USB COM
Подсветка:		Белая светодиодная
Прицел:		Зеленая точка
Индикация считывания:		Светодиод и звуковой сигнал
Питание	**Напряжение:**	5 В ± 10%
	Сила тока:	до 280 мА
Ток в режиме ожидания:		Менее 130 мА
Габариты:		50 × 45 × 24 мм
Температура эксплуатации:		от 0 до плюс 40°C

3. Комплектация и модификации

В состав Изделия входят:

— встраиваемый сканер штрих-кода;

— паспорт;

— упаковка.

4. Гарантийные обязательства

Срок службы Изделия – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с даты продажи Изделия.

На печатную документацию и упаковку, входящие в комплект поставки, гарантия не распространяется. Указанные элементы являются расходными материалами, их работоспособность и срок службы зависят от интенсивности и условий эксплуатации, а также подвержены естественному износу.

Гарантийное обслуживание не производится, Пользователь лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

— нарушение правил транспортировки, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте;

— наличие механических повреждений корпуса, разъёмов, кабеля и иных наружных деталей;

— самостоятельный ремонт, разборка, модификация или вмешательство в конструкцию Изделия лицами, не уполномоченными поставщиком;

— попадание внутрь корпуса Изделия жидкости, посторонних предметов, насекомых;

— подключение Изделия к сети электропитания с параметрами, не соответствующими указанным в разделе 6, а также вследствие скачков напряжения;

— повреждения, возникшие в результате действий третьих лиц, стихийных бедствий, пожара, попадания молнии и иных обстоятельств непреодолимой силы;

— неисправности, вызванные использованием нештатных комплектующих, блоков питания, кабелей, а также программного обеспечения, не совместимого с Изделием, включая вредоносное программное обеспечение.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Условия хранения и транспортировки

Изделие должно храниться в заводской упаковке на стеллажах в помещениях при температуре воздуха от минус 40°С до плюс 70°С, относительной влажности воздуха до 95% без образования конденсата.

Транспортировка Изделия должна производиться в транспортной упаковке изготовителя в закрытых транспортных средствах при температуре от минус 40°С до плюс 70°С, относительной влажности до 95% без образования конденсата и атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 805 мм рт. ст.).

6. Условия эксплуатации

Изделие должно эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 0°С до плюс 40°С и относительной влажности воздуха до 95% без образования конденсата.

Электропитание Изделия должно осуществляться от источника постоянного напряжения 5 В с силой тока не более 500 мА. Потребляемая мощность не более 1,5 Вт.

Попадание воды и других жидкостей на Изделие и внутрь его корпуса не допускается.

7. Сведения о поставщике

Поставщик: ООО «Сервис Плюс»
Адрес: 115201, г. Москва, ул. Котляковская, 5
Телефон: 8 (800) 555-88-65, 8 (495) 780-55-56
Электронная почта: contact@servplus.ru

8. Сведения о соответствии изделия

Изделие не подлежит обязательной сертификации. Изделие и его составные части имеют сертификаты и декларации согласно требованиям законодательства Российской Федерации и допущены к применению.

9. Сведения о приемке

Встраиваемый сканер штрих-кода CheckWay BIS 1720 заводской № _____ прошел предпродажную подготовку и признан годным к эксплуатации.

Дата приемки «_____» _____ 20_____ г.

М.П.

_____ (_____)
подпись инициалы, фамилия